



# MA 2Port Node WM (Wall Mount)

Art.-Nr. 130224



Mit den wachsenden Anforderungen des Marktes nach leistungsstarken Netzwerkkomponenten im Bereich Installationen und Events/Konzerte sind neue Lösungen notwendig, auch um den aktuellen technischen Vorgaben zu begegnen.

Mit dem MA 8Port Node, MA 4Port Node, MA 4Port Node WM (Wall Mount), MA 2Port Node, MA 2Port Node WM (Wall Mount) lassen sich Ethernet-Daten in DMX umwandeln und umgekehrt. Gleichzeitig arbeiten alle Produkte mit 1Gbit/s Bandbreite. Damit fügen sie sich nahtlos in das grandMA2 System und sein MA-Net2 ein, das auf dieser Geschwindigkeit basiert, um eine größtmögliche Leistung sicherzustellen. Alle Produkte sind für den Tour-Alltag, aber auch für Installationen konzipiert und daher mit einem robusten Stahlgehäuse ausgestattet. Neben einem Menü-Knopf verfügen die Nodes für eine einfache und schnelle Konfiguration auch über einen USB-Anschluss, ein 2" Farb-TFT-Display und Status-LEDs. Alle MA xPort Nodes lassen sich vollständig über ein grandMA2 Pult oder über grandMA2 onPC konfigurieren. Dabei lässt sich ebenfalls festlegen, wie jeder einzelne DMX-Anschluss genutzt werden soll – ob als Ein- oder Ausgang.

Der MA 2Port Node WM (Wall Mount) ist die passende Lösung, wenn eine kleine Anzahl von DMX-Universen an örtlich gleicher Stelle gewandelt werden soll. Der MA 2Port Node WM wird per PoE (Power over Ethernet) betrieben und benötigt somit keine weitere Spannungsversorgung. Als Standardversion wird der MA 2Port Node WM mit einer Befestigungsplatte für innenliegende Verschraubung geliefert. Diese Installations-Platte ist auch als Zubehör mit außenliegender Verschraubung lieferbar. Ebenso ist ein Rigging-Adapter als Zubehör verfügbar. Die zwei DMX-Ausgänge sind auf der Unterseite angebracht und der RJ45-Anschluss für Ethernet-Verbindungen innerhalb des Gerätes. Dieser Ethernet-Anschluss kann für die Rigging-Variante auch nach außen geführt werden.



## Eigenschaften

- Spricht MA-Net2, Art-Net und sACN mit 1Gbit/s
- Vollständig über grandMA2 Pulte/grandMA2 onPC konfigurierbar
- 2" Farb-TFT-Display
- Robustes Stahlgehäuse für den Tour-Alltag oder zum Riggen
- Befestigungen für den MA 2Port Node und MA 4Port Node erhältlich (siehe Zubehör)
- Power over Ethernet (PoE)

## Lieferumfang

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
130289	MA 2/4 Port Node WM Adapterplatte Wandmontage schmal	1

## Technische Daten

<b>Betriebs-/ Versorgungsspannung</b>	PoE (IEEE802.3af / 350mA)
<b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>	1,0 kg / 2,2lbs
<b>Leistung</b>	PoE (IEEE802.3af / 350mA)
<b>Maße</b>	147 x 42 x 157mm / 5,8 x 1,7 x 6,2inch
<b>Steckverbinder ausgangsseitig</b>	2 x XLR 5pin (DMX) 1 x RJ45

## Artikel

Art.-Nr.	Bezeichnung
130224	MA 2Port Node WM (Wall Mount)

## Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130287	MA 2/4 Port Node WM Adapterplatte Wandmontage breit
130288	MA 2/4 Port Node WM Rigging Platte für Coupler Montage
130286	MA 2/4 Port Node WM RJ45 etherCON Adapter-Set