



# MA Digital Dimmer WM

6 x 5,7kVA

Art.-Nr. 140523



Der MA Digital Dimmer WM (Wall Mount) ist ein Digital-Dimmer für die Wandmontage mit großem Grafikdisplay für Statusanzeigen und Sonderfunktionen sowie Phasenkontrollanzeige. Versionen mit RCD (63A/30mA), Automaten mit Nullleiterabschaltung, mit Doppelautomaten und mit spezieller Verdrahtung für Kreuzfahrtschiffe (Delta-Netz) sind optional erhältlich.

Die MA Digital Dimmer WM verfügen über stabile Gehäuse für die Wandmontage. Optional können sie mittels spezieller Schienen in einen 19"-Schrank geschraubt werden. Das große Grafikdisplay listet alle wichtigen Statusanzeigen auf und ermöglicht den Zugang zu den umfangreichen Sonderfunktionen. Fehlermeldungen wie Überspannung oder Übertemperatur werden zusätzlich durch Leuchtdioden bzw. durch einen Warnton signalisiert.

Der MA Digital Dimmer WM 6 x 5,7kVA mit sechs Einzel-Dimmern 5,7kVA bietet 400 $\mu$ s Anstiegszeit (gemessen zwischen 10% und 90% bei 90° Phasenwinkel) und eine Ringkerndrossel.



## Eigenschaften

- 2 Leistungsklassen mit dauerlastfesten 3kVA oder 5,7kVA
- Durch teilvergossene Ringkern-drossel äußerst leise
- 280µs Anstiegszeit (3kVA), 400µs Anstiegszeit (5,7kVA)
- Phasenkontrollanzeigen über Glimmlampen
- Ausführungen mit Doppelautomaten und spezieller Verdrahtung für den Einsatz im Delta-Netz – speziell für Kreuzfahrtschiffe
- 8 Kontakteingänge zum Abruf von intern gespeicherten Stimmungen, 8 Ausgänge für Rückmeldung über LED
- Stabiles, beschichtetes 19" Stahlblechgehäuse für Wandmontage
- 19"-Rackeinbau über spezielle Montageschienen möglich
- Kabeleinführung wahlweise oben und/oder unten

## Technische Daten

<b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>	34kg / 75lbs
<b>Maße</b>	440 x 610 x 154mm / 17,3 x 24 x 6inch

## Artikel

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
140523	MA Digital Dimmer WM, 6 x 5,7kVA